



BOOSTER PUISSANT

Peut démarrer jusqu'à 30 fois votre moteur.




INTELLIGENCE

Identifie votre appareil pour une charge optimisée.



LAMPE ECO

3 modes d'éclairages à LED : lampe, stroboscope, SOS.



POWER BANK

Peut charger l'ensemble de vos appareils numériques

AVEC LA START-E 18000 DE CHEZ EZA, BÉNÉFICIEZ DE PERFORMANCES MAXIMALES EN FORMAT MINI !

Cette power bank vous permettra de recharger l'ensemble de vos appareils numériques nomades (tablette, smartphone) mais aussi de booster votre batterie moteur en cas de souci au démarrage. Son format réduit permet de l'emporter partout avec vous. Avec sa lampe LED intégrée, la Start-E 18000 assure un éclairage d'appoint et aussi des fonctions de secours notamment le flash intermittent pour signaler sa présence.

BOOSTER SURPUISSANT

Booster de démarrage de voiture avec une puissance de pointe de 900A capable de démarrer la plupart des véhicules jusqu'à 30 fois sur une seule charge. (moteurs à essence jusqu'à 6,0 L et diesel jusqu'à 4,5 L).

CHARGEUR MULTI APPAREILS

2 ports USB pour charger tous les appareils numériques : smartphones, tablettes. 1 port de sortie 12V/16V/19V pour charger tous les ordinateurs à l'aide des prises fournies.

LAMPE TORCHE

La START-E18000 est munie d'une fonction lampe à LED ultra lumineuse éco énergétique avec 3 modes : lampe de poche, lampe stroboscopique et fonction SOS.

CHARGE RAPIDE

La START-E18000 se charge en 3-5 heures en utilisant les deux options de charge. Si la charge est effectuée avec le chargeur de voiture, le START-E18000 chargera à 9V / 2A, sinon il chargera à 5V / 2A

CARACTERISTIQUES PRODUIT	START-E 18000 496143
TECHNOLOGIE	Li-Ion
CAPACITE	18000 mAh
BMS INTEGRE	OUI
TENSION NOMINALE	12,8V en Booster
AUTODECHARGE A VIDE	<15%/AN
COURANT DE DECHARGE MAXI EN CONTINU	450A / démarrage moteur : jusqu'à 6 litres (moteur essence) / 4,5 litres (moteur diesel)
COURANT DE DECHARGE MAXI EN PIC (1 Sec.)	Booster : 900A
COURANT DE CHARGE MAXI RECOMMANDE	9V - 2A
TEMPS DE CHARGE SUR AC-220V	9H
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN DECHARGE	-20°C / +60°C
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN CHARGE	0°C / +60°C
MODE DE COMMUNICATION	ECRAN LCD
REGULATEUR SOLAIRE MPPT	NON
Port d'entrée	1 entrée 9V / 2A
Port de sortie	1 sortie 12V : fonction démarrage avec pinces Booster 1 sortie 5V/2.1A 2 ports USB 12V/16V/19V pour charge ordinateur 1 fonction Eclairage avec lampe LED
MISE EN PARALLELE	NON
MONTAGE EN SERIE	NON
POSSIBILITE DE COUCHER LA BATTERIE	OUI
TYPE BOITAGE	PLASTIQUE
NOMBRE DE CYCLES	800 CYCLES*
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	190*83*34
POIDS NET	0.608 KG
LIVRE AVEC	Chargeur 220v, Cordon Allume-cigare, étui de transport, pinces Booster, connectiques charge ordinateur, tablette et smartphone
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE/MSDS/UN38.3 Compatible environnement R10
GARANTIE	2 ANS



DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	START-E 18000 496143
CODE EAN	6971268990041
CODE DOUANIER	8507600090
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLÉ (L x l x H)	300 x 235 x 75
PACKAGING	COLOR GIFT BOX
POIDS BRUT (KG)	1.6 KG
QTE CARTON	1
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	10 / 6,5 KG
QTE CT /20	5000
QTE CT / 40 HC	12000



Pour accéder à la
version digitale,
scannez ce QR Code.



EZA FT START-E FR



Besoin d'un conseil ?
Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 15 19



Tous nos produits sont
Garantis 24 Mois



Le site internet
www.eza.fr