



EZA ENERGIE ZEN ALTERNATIVE

CONVERTISSEURS QUASI SINUS

Scannez et téléchargez
l'ensemble des documents
liés au produit



Les convertisseurs quasi sinus de EZA sont conçus pour convertir le courant continu 12 V (DC) d'une batterie en courant alternatif 230 V (AC).

Grâce à la technologie quasi-sinusoïdale, ces convertisseurs offrent une solution économique pour alimenter des appareils résistifs.

+ PRODUIT

- **Onde quasi- sinusoïdale** : convient pour les tous les appareils résistifs types bouilloires, radiateurs, ventilateurs...
- **multiples protections** : pour une utilisation en toute sécurité
- **Format compact et léger** : pour un gain de place dans les installations mobiles
- **Excellent rapport qualité/prix** : pour des usages simples ou occasionnels

⚠ Attention : Malgré leurs avantages, ces convertisseurs ne conviennent pas à l'alimentation ou au branchement d'appareils électroniques sensibles tels que les ordinateurs, téléviseurs récents, systèmes audio/vidéo ou tout autre équipement similaire. Leur utilisation pourrait entraîner des dysfonctionnements ou endommager les appareils.



Modèle 150W
Réf.466590



Modèle 300W
Réf.466591



Modèle 600W
Réf.466592



Modèle 1000W
Réf.466593



RÉFÉRENCES	466590	466591	466592	466593
PUISSANCE NOMINALE	150W	300W	600W	1000W
PUISSANCE NOMINALE CRÊTE	300W DC = 3s	600W DC = 3s	1200W DC = 3s	2000W DC = 3s
TENSION D'ENTRÉE	12 (10 -16) V DC	12 (10 -16) V DC	12 (10 -16) V DC	12 (10 -16) V DC
TENSION DE SORTIE	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz	230V AC ~50Hz
TECHNOLOGIE CONVERTISSEUR	Onde quasi-sinusoïdale	Onde quasi-sinusoïdale	Onde quasi-sinusoïdale	Onde quasi-sinusoïdale
EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%
PRISE AC	Type F	Type F	Type F	Type F
PRIORITÉ SECTEUR MPS	Non	Non	Non	Non
SÉCURITÉ TENSION BASSE	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ TENSION HAUTE	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ INVERSION POLARITÉ	Non	Non	Non	Non
SÉCURITÉ COURTS-CIRCUITS	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ SURCHAUFFE	Oui	Oui	Oui	Oui
SORTIE PRISE USB	5V DC = 2,1A (10,5W)	5V DC = 2,1A (10,5W)	5V DC = 2,1A (10,5W)	5V DC = 2,1A (10,5W)
MODE DE COMMUNICATION	Sans	Sans	Sans	Sans
POSITION / FIXATION AUTORISÉE	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale	Verticale et horizontale
CONNECTIQUE AC	Câbles fournis 4 mm ² / 80 cm x2	Câbles fournis 6mm ² / 50cm x2	Câbles fournis 10mm ² / 50cm x2	Câbles fournis 16mm ² / 50cm x2
CONNECTIQUE DC	Prise allume-cigare	Cosses à œillet M8+M8	Cosses à œillet M8+M8	Cosses à œillet M8+M8
FUSIBLE DE PROTECTION	Non	Non	Non	Non
DIMENSIONS (L x l x H)	100 x 105 x 65 mm	140 x 105 x 65 mm	180 x 105 x 65 mm	260 x 150 x 80 mm
POIDS NET	0.600 Kg	0.750 Kg	0.900 Kg	2.0 Kg
CERTIFICATIONS	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10	CE (EMC - LVD) + RoHS + R10


























**Besoin d'un conseil ?**

Contactez notre service consommateurs
EZA au **+33 (0)4 68 44 15 19**

**Garantie 24 mois**www.eza.fr



Quel convertisseur pour quels appareils :

					
QUASI-SINUS 150W					
QUASI-SINUS 300W					
QUASI-SINUS 600W					
QUASI-SINUS 1000W					



Besoin d'un conseil ?

Contactez notre service consommateurs
EZA au **+33 (0)4 68 44 15 19**



Garantie 24 mois



www.eza.fr